


A. Установка на стену




Открутить винт и
снять корпус

Для настенного крепления используйте
крепежи "CA-1W"


Пропустить
провод во внутрь




Важно!



Соединить провода, как
показано выше.
Провода питания не
должны превышать длины,
указанный выше



Установить
регистратор
фотодатчика в
положении
"DAY" (24 ч)




Установить
лампу
из базы




Закрыть
детектор и
подать
питание. После
разогрева
(прим. 60 сек.)
проводить тест



Установить
фотодатчик в
нужное
положение (см.
секц. 6-1)



Установить
счетчик
импульсов в
положение
"TEST"



После соединения
проводов проложить
прорезиненную
прокладку
(прилагается)

B. Установка на потолок




крепежи "CA-2C"

Установите "CA-2C"
на потолок и
выведите провод

Присоединить
LX-40/50N к
крепежному и
выведите провод

Если провод не
проходит через
заднюю стенку
извещателя,
аккуратно
вытащите плату
из базы


Размер	320мм
(0.33 mm ²)	
AWG20 (0.52 mm ²)	510
(0.83 mm ²)	820



Установить
светильник
импульсов в
положение
"TEST"



Светодиод
загорается при
декодировании
движения



Установить
счетчик
импульсов в
положение "2"
(см. секц. 6-2)



Установить высокую
среднюю или низкую
чувствительность
(H, M, L). Закрутить
крепежный винт.