



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ**  
**«Молния-220-РИП-AQUA»**

**ПАСПОРТ**

КОД ОКП 43 7245

ТУ 4372-025-56433581-2016

C-RU.АБ03.В.00103

**1. Общие указания.**

- 1.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП-AQUA» предназначен для обозначения эвакуационных путей, а также дежурной подсветки помещений.
- 1.2. Оповещатель оснащён встроенным аккумуляторным блоком с возможностью замены аккумуляторов. Аккумуляторы постоянно включены в цепь питания.
- 1.3. Зарядка аккумуляторов происходит постоянно при наличии сетевого напряжения питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель автоматически переходит на питание от встроенного аккумуляторного блока.
- 1.4. Оповещатель имеет два типа исполнения, отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе.
- 1.5. Оповещатель имеет повышенную герметичность.

**2. Технические характеристики.**

- |  |              |      |
|--|--------------|------|
| 2.1. Номинальное напряжение питания,   | ~220В 50±1Гц |      |
| 2.2. Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В•А   | 1            |      |
| 2.3. Время работы от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 1000мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч.                                      | 3            |      |
| 2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура 0... +55°C;<br>относительная влажность при +25 °С 90%;<br>атмосферное давление 600...800 мм. рт. ст. |              |      |
| 2.5. Габаритные размеры, мм и масса, кг  |              |      |
| Исп. 1   | 350x105x72   | 1,25 |
| Исп. 2   | 350x105x175  | 1,6  |
| 2.6. Степень защиты оболочки (код IP)  |              | 65   |
| 2.7. Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065.   |              |      |
| 2.8. Срок службы, лет  |              | 10   |

**3. Комплектность.**

- |   |   |
|---|---|
| • Оповещатель световой «Молния-220-РИП-AQUA», шт. | 1 |
| • Руководство по эксплуатации, шт.                | 1 |
| • Крепление, шт.                                  | 1 |
| • Винт 3х6, шт.                                   | 2 |

**4. Подготовка к работе.**

- 3.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 3.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 3.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 3.4. Выбрать место установки кабельного ввода. Установить его.
- 3.5. Подключить оповещатель к сети переменного тока.

**5. Хранение и утилизация**

- 4.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 4.2. Специальных мер по утилизации не требует.

**6. Гарантии изготовителя**

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем паспорте.
- 5.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ООО «Арсенал»:  
644006, г. Омск, 16-й Военный городок, 374, тел. (3812) 466-969.  
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.4 офис 121  
(495) 632-79-14, 632-79-15, 632-79-19
- 5.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

[www.alarsec.ru](http://www.alarsec.ru)

**Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911**

**По вопросам приобретения:**

644006, г. Омск, 16-й Военный городок, 417  
**(3812) 910-510, 466-903, 466-904, 466-905**

109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.4 офис 121  
**(495) 632-79-14, 632-79-15, 632-79-19**

**Производитель: ООО «Элтех-сервис»**

РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,  
**(3812) 58-44-68**