

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.



ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR08240



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2019 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­стратор – RVi-1NR08240 (далее – видеореги­стратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеореги­стратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении.

2. Основные технические данные

| RVi-1NR08240 | | |
|---------------------|---|--|
| Видео | Количество каналов | 8 |
| | Максимальное разрешение записи на канал | 8 Мп (3840×2160) |
| | Максимальный входящий битрейт | 200 Мбит/с |
| Аудио | Аудио входы RCA | 1 |
| | Аудио выходы RCA | 1 |
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI UltraHD 4K (3840×2160) |
| | Тревожные входы/выходы | 4/2 |
| | Порты PoE | Нет |
| | PoE бюджет | Нет |
| | Интерфейсы управления | Нет |
| USB интерфейсы | 1×USB 2.0, 1×USB 3.0 | |
| Сеть | Сетевой интерфейс | 1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet) |
| Хранение информации | Количество HDD | 2 SATA |
| | Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Нет |
| Эксплуатация | Электропитание | DC 12 В, 4 А до 6.9 Вт (без учета HDD) |
| | Диапазон рабочих температур | -10°C ... +55°C |
| | Габаритные размеры | 375(Ш) × 282.38(Г) × 56(В) мм |
| | Вес | 1600 г (без учета HDD) |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Видеореги­стратор | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| SATA кабель | 2 шт. |
| Кабель питания HDD | 1 шт. |
| USB мышь | 1 шт. |
| Сетевой кабель RJ 45 | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­стратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­стратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­стратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­страторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­страторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­страторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеореги­стратора.

Хранение видеореги­стратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­стратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.